

Piccolo - Sensore radio PIR

Modello: RWX96 / RWX96P



Piccolo è un Sensore PIR di movimento, progettato per uso residenziale dalle dimensioni compatte ed estetica elegante. Il Design pulito e innovativo è ideale per utenti finali che desiderano un look&feel contemporaneo nelle loro proprietà.

Il sensore è compatibile con sistemi radio e ibridi in modalità Mono e Bidirezionali, oltre ad essere molto semplice da installare.



Caratteristiche

- Copertura regolabile fino a 10m
- Elaborazione digitale del segnale
- Compensazione reale della temperatura
- Semplice sostituzione della batteria da parte dell'utente finale

Specifiche Tecniche

- Copertura: 10m, 90° per il modello PIR | 8m, 90° per il modello Pet
- Altezza di Montaggio: 2.4m
- Sensore PIR: Doppio Elemento
- Compatibilità con sistemi radio e ibridi in modalità Mono o Bidirezionale
- Frequenza: 868.65 MHz
- Immunità RF: Conforme a EN50130-4
- Tipo di Batteria: CR 123, Batteria al Litio da 3V
- Immunità agli animali fino a 36Kg
- Assorbimento di corrente: 10 µA a riposo
- Durata Batteria: 3 anni (durata tipica)
- Dimensioni: 102.5 x 40.5 x 41.5 mm
- Temperatura di Esercizio: da -10°C a 55°C
- Temperatura di Stoccaggio: da -20°C a 60°C

Compatibile con:

In modalità Monodirezionale con tutte le centrali RISCO.
In modalità Bidirezionale, con le seguenti versioni di firmware o superiori:

- Agility™, dalla versione 5.17
- LightSYS™, dalla versione 5.80
- ProSYS™ Plus, dalla versione 1.2.1.17



Chiama il numero verde per
la registrazione gratuita

800 141 700